

# Dimmer, regelbar durch Smartphone-App mit Bluetooth

Versorgungseingang: 85–240 V, 50–60 Hz  
 Bluetooth 4.0, Smartgeräte  
 Funksignal: 2,4 bis 2,48 GHz, 4 dBm  
 Leistung: 230 V  
 LED für Netzspannung: 150 W  
 LED mit Versorger, Retrofit, CFL  
 Halogenlampen mit Konverter 50 W

Dimmer zum komfortablen Regeln von Lichtquellen durch Smartphone, Tablet (Apple, Android) über Bluetooth.

Zum Betrieb von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren).

Kostenlose App von Casambi, auch kompatibel mit Philips Hue; zum Steuern der Helligkeit, Konfigurieren, Speichern von Szenen; Foto der Leuchte im Raum wird zur Schaltfläche; neue Leuchten werden automatisch erkannt. Gateway nicht erforderlich.

– Mit integrierter Antenne (Zeichnung grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)  
 Auch steuerbar über Wandschalter AN/AUS.

Den Link zur App zum Steuern Ihrer Beleuchtung finden Sie auf der Internetseite [www.casambi.com](http://www.casambi.com), ebenso die Bedienungsanleitung und weitere Infos.

Das Gerät enthält eine integrierte Antenne. Beim Einbau in ein Metallgehäuse muss ein Ausschnitt bei der Unterseite des Geräts vorgesehen werden, um Sendung und Empfang zu ermöglichen. Position und Mindestgröße s. Zeichnung (Grau).

**Best.-Nr.: 991350** zum Einbau  
**Best.-Nr.: 991351** mit Zugentlastung  
**Best.-Nr.: 990558** Fassung E27, Schwarz

