

# Verfügbare magnetische Vorschaltgeräte

(Stand Juli 2021)



## Betriebsgeräte für Kompakt-Leuchtstofflampen, Bauform 28 x 41 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
163694	L7/9/11.307	5/7/9/11	0,180	230, 50	105	75	34	B2	Steckklemme
163711	LN 13.313	2x5/2x7/2x9/10/13	0,180	230, 50	105	75	34	B2	Steckklemme
163730	LN 16.316	16	0,195	230, 50	105	75	34	B1	Steckklemme
163763	LN 18.319	18	0,220	230, 50	105	75	34	B1	Steckklemme
169822	LN 18.569	18/24/26/28	0,370	230, 50	155	140	92	B1	Steckklemme
164572	LN 18.510	18/28	0,370	230, 50	155	140	60	B1	Steckklemme
530941	LN 18.131	18/28	0,370	230, 50	150	140	60	B2	Steckklemme
560664	LNN 36.648	2x18/32/36/40/38	0,400	230, 50	232,5	220	160	A2	Steckklemme
169779	LN 36.570	2x18/32/34/36/40/38	0,400	230, 50	155	140	92	B1	Steckklemme
529029	LN 36.149	2x18/36/38	0,400	230, 50	150	140	60	B2	Steckklemme
169645	LN 30.801	22	0,400	230, 50	150	140	60	B2	Steckklemme
509502	LN 26.813	24/26	0,345	230, 50	110	100	45	B2	Steckklemme
569031	LNN 58.960	58	0,67	230, 50	235	220	160	A2	Steckklemme
169389	LN 58.568	58	0,670	230, 50	233	220	160	B1	Steckklemme
508186	LN 58.116	58	0,670	230, 50	190	180	92	B2	Steckklemme
509365	LN 58.990	58	0,670	230, 50	233	220	110	B2	Steckklemme
164779	L 18.602	18	0,220	220, 60	85	75	34	-	Steckklemme
528582	L18.121	18/20	0,370	220, 60	150	140	45	-	Steckklemme
509373	L 36.120	2x18/ 36/40/38	0,400	220, 60	150	140	45	-	Steckklemme
164870	L 58.657	58	0,670	220, 60	155	180	92	-	Steckklemme

## Betriebsgeräte für stabförmige Leuchtstofflampen, Bauform 28 x 41 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
163683	L4/6/8.304	4/2x4/6/8	0,170	230, 50	105	75	34	B2	Steckklemme
163711	LN 13.313	2x6/2x8/13	0,175	230, 50	105	75	34	B1	Steckklemme
164572	LN18.510	14	0,395	230, 50	155	140	92	B2	Steckklemme
163861	L15.329	15	0,310	230, 50	150	140	60	B2	Steckklemme
169645	LN 30.801	2x15/30	0,340	230, 50	150	140	60	B2	Steckklemme
163730	LN 16.316	16	0,200	230, 50	105	75	34	B1	Steckklemme
169822	LN 18.569	18/20	0,370	230, 50	155	140	92	B1	Steckklemme
164572	LN 18.510	18/20	0,370	230, 50	150	140	92	B1	Steckklemme
530941	LN 18.131	18/20	0,370	230, 50	150	140	60	B2	Steckklemme
560664	LNN 36.648	2x18/32/36/40/38	0,400	230, 50	232,5	220	160	A2	Steckklemme
169779	LN 36.570	2x18/20/38	0,400	230, 50	150	140	92	B1	Steckklemme
529029	LN 36.149	2x18/20/36/40/38	0,400	230, 50	155	140	60	B2	Steckklemme
164013	LN 25.346	25	0,290	230, 50	150	140	60	B1	Steckklemme
164510	LN 21.470 25l	25	0,360	230, 50	155	140	60	B2	Steckklemme
164680	LN 30.530	30	0,365	230, 50	155	140	92	B1	Steckklemme
538072	LN 36l.342	33/36-1	0,572	230, 50	195	180	100	-	Steckklemme
169779	LN 36.570	36/40	0,430	230, 50	155	140	92	B1	Steckklemme
569031	LNN 58.960	58	0,67	230, 50	235	220	160	A2	Steckklemme
169389	LN 58.568	58/65	0,670	230, 50	233	220	160	B1	Steckklemme
508186	LN 58.116	58/65	0,670	230, 50	190	180	92	B2	Steckklemme
509365	LN 58.990	58/65	0,670	230, 50	233	220	110	B2	Steckklemme
533650	LN 575.170	70/75	0,670	240, 50	190	180	110	B2	Steckklemme

# Verfügbare magnetische Vorschaltgeräte

(Stand Juli 2021)



## Betriebsgeräte für stabförmige Leuchtstofflampen, Bauform 28 x 41 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
554446	L 80.397	80	0,87	230, 50	195	180	124	-	Steckklemme
528307	L 100.396	100	0,98	230, 50	235	220	110	-	Steckklemme
169428	L 140UV.799	140	1,50	230, 50	235	220	160	-	Steckklemme
508575	L 160UV.113	160	1,50	230, 50	235	220	160	-	Steckklemme
528582	L18.121	18/20	0,370	220, 60	150	140	45	-	Steckklemme
529453	L 36.120	2x18/20/36/38/40	0,430	220, 60	150	140	45	-	Steckklemme
164870	L 58.657	58/65	0,670	220, 60	195	180	92	-	Steckklemme

## Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen, Bauform 53 x 69 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
571076	NaHJ 35.209	35	0,53	230-240, 50	112	86	36	A2	Steckklemme
571075	NaHJ 35.485	35	0,53	230-240, 50	112	86	36	A3	Steckklemme
571078	NaHJ 50.486	50	0,76	230-240, 50	112	86	36	A3	Schraubklemme
571081	NaHJ 70/50.157	50/70	0,76/0,98	230, 50	112	86	42	A3	Steckklemme
571011	NaHJ 70.226	70	0,98	230, 50	112	86	41	A3	Steckklemme
570995	NaHJ 70.158F	70	0,98	230/240, 50	112	66	53	A3	Steckklemme
571082	NaHJ 100/70.705F	70/100	0,78/1,2	230, 50	145	120	64	A3	Steckklemme
571031	NaHJ 100.213	100	1,2	230-240, 50	112	86	45	A2	Schraubklemme
570964	NaHJ 100.941	100	1,2	230-240, 50	112	86	36	A3	Schraubklemme
571244	NaHJ 150/100.973	100/150	1,2/1,8	230, 50	145	120	75	A2/A3	Schraubklemme
570994	NaHJ 150.995	150	1,8	230-240, 50	145	120	64	A3	Steckklemme
539515	NaH 50/35.797	35/50	0,35	230, 50	108	86	36	A3	Schraubklemme
570993	NaHJ 250.915	250	3,0	230, 50	180	155	110	A3	Schraubklemme
570974	NaHJ 150.995	150	1,8	230-240, 50	145	120	64	A3	Schraubklemme
570980	NaHJ 100.941	100	1,2	230-240, 50	112	86	36	A3	Schraubklemme
570975	NaHJ 70.158	70	0,98	230-240, 50	112	86	36	A3	Schraubklemme
571085	NaHJ 70/50.695	50/70	0,76/0,98	230-240, 50	112	86	48	A3	Schraubklemme

## Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen, Bauform 91 x 104 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
571052	NaHJ 250.727	250	3,0	230-240, 50	133	120	42	A3	Schraubklemme
571053	NaHJ 400.737	400	4,45	230-240, 50	148	135	62	A2	Schraubklemme
571055	NaHJ 600.005	600	6,20	230-240, 50	173	160	96	A2	Schraubklemme
571046	NaHJ 1000.089	1000	9,5/10,3	230, 50	248	235	160	A2	Schraubklemme

# Verfügbare magnetische Vorschaltgeräte

(Stand Juli 2021)



## Vorschaltgeräte für HI-Lampen , Bauform 150 x 150 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
554303	J 2000.71	2000	8,8	380/400, 50	122	175	200	A2	Schraubklemme
554304	J 2000.72	2000	8,8	380/400/ 415, 50	122	135	160	A2	Schraubklemme
554305	J 2000.73	2000	8,8	380, 60	122	175	200	A2	Schraubklemme
554270	JD 2000.81	2000	10,3/ 11,3	380/400, 50	122	175	200	A2	Schraubklemme
554306	JD 2000.82	2000	10,3/ 11,3	380/400/ 415, 50	122	135	160	A2	Schraubklemme
554283	JD 2000.83	2000	10,3/ 11,3	380, 60	122	175	200	A2	Schraubklemme
554307	JD 2000II.91	2000	12,2	380/400, 50	122	175	200	A2	Schraubklemme
554308	JD 2000II.92	2000	12,2	380, 60	122	175	200	A2	Schraubklemme
554309	JD 2000I.85	2000	16,5	230/240, 50	122	135	160	A2	Schraubklemme
554310	JD 2000I.86	2000	16,5	220, 60	122	135	160	A2	Schraubklemme
554311	J 1200.95	1200	13,8	208, 60	122	105	130	A2	Schraubklemme
554312	J 2500.96	2500	25,6	208, 60	122	175	200	A2	Schraubklemme

## Umgossene Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen, Bauform 66 x 74 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
991521	5106.0340.329	35	0,53	230-240/50	120	89		A2	Schraubklemme
991526	5106.0340.307	35/50	0,53/0,76	230-240/50	120	89		A2	Schraubklemme
991522	5106.0340.330	50	0,76	230-240/50	120	89		A2	Schraubklemme
991527	5106.0450.304	50/70	0,76/1,0	230-240/50	131	100		A2	Schraubklemme
991523	5106.0450.301	70	1,0	230-240/50	131	100		A2	Schraubklemme
991528	5106.0700.304	70/100	1,0/1,2	230-240/50	156	125		A2	Schraubklemme
991524	5106.0700.301	100	1,2	230-240/50	156	125		A2	Schraubklemme
991529	5106.1100.301	100/150	1,2/1,8	230-240/50	196	165		A2	Schraubklemme
991525	5106.0960.301	150	1,8	230-240/50	176	145		A2	Schraubklemme
991199	5106.1200.301	250	3,00	230-240/50	206	175		A2	Schraubklemme

## Umgossene Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen, Bauform 95 x 115 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
991530	5110.0600.311	150/250	1,8/3,0	230/50	125	83-100		A2	Schraubklemme
991531	5110.0450.301	250	3,0	230-240/50	110	68-85		A2	Schraubklemme
991198	5110.0600.257	400	4,45/4,0	230-240/50	125	83-100		A2	Schraubklemme
991534	5110.1650.063	1000	10,3/9,5	230-240/50	230	188-205		A2	Schraubklemme
991535	5110.2400.060	2000	8,8	380/400/ 420/50	305	263-280		A2	Schraubklemme
991536	5110.2400.059	2000	8,8/10,3	380/400/ 420/50	305	263-280		A2	Schraubklemme

# Verfügbare magnetische Vorschaltgeräte

(Stand Juli 2021)



## Umgossene Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen, Bauform 120 x 150 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
991548	5112.0715.302	600	6,2	230/50	131	104		A2	Schraubklemme
991549	5112.1120.303	1000	9,5/10,3	230-240/50	171	144		A2	Schraubklemme
991550	5112.1120.312	2000	8,8	380/400/ 420/50	171	144		A2	Schraubklemme
991551	5112.1600.301	2000	8,8/10,3	380/400/ 420/50	219	192		A2	Schraubklemme
991194	5112.2200.001	3500	18	400-420/50	294	252		A2	Schraubklemme

## Montageeinheit für HS- und HI-Lampen, Vorschaltgeräte-Bauform 53 x 69 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
571611	PKNaHJ 70.130	70	1,0	230, 50	112	87	36	A3	Schraubklemme
571612	PKNaHJ 100.131	100	1,2	230, 50	112	87	36	A3	Schraubklemme
571613	PKNaHJ 150.132	150	1,8	230, 50	112	87	64	A3	Schraubklemme
571614	PKNaHJ 250.133	250	3,0	230, 50	145	120	64	A3	Schraubklemme

## Vorschaltgeräteeinheit für HS- und HI-Lampen, Bauform 96 x 115 mm, ohne Zündgerät

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
991539	5110.0450.222	250	3	230/50	524	495		A2	Schraubklemme
991540	5110.0600.310	400	4,45/4	230/50	524	495		A2	Schraubklemme
991541	5110.0850.222	600	6,2	230-240/50	444	402		A2	Schraubklemme
991542	5110.1650.004	1000	9,5	230-240/50	524	495		A2	Schraubklemme
991543	5110.1650.070	1000	10,3	230-240/50	524	495		A2	Schraubklemme
991544	5110.2400.044	2000	8,8	380/400/ 420/50	599	557		A2	Schraubklemme
991545	5110.2400.015	2000	10,3	380/400/ 420/50	599	557		A2	Schraubklemme

## Vorschaltgeräteeinheit für HS- und HI-Lampen, vergossen im Kunststoffgehäuse, ohne Zündgerät

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
554313	VNaHJ 1000.75	1000	10,3/ 11,3/9,5	230/240, 50	288	217		A2	Schraubklemme
554314	VJ 2000.76	2000	8,8/ 9,2	380/400/ 415, 50	320	220	225	A2	Schraubklemme
554315	VJD 2000.77	2000	10,3/11,3	380/400/ 415, 50	320	220	225	A2	Schraubklemme
554316	VJD 2000.78	2000	12,2	380/400/ 415, 50	320	220	225	A2	Schraubklemme
554904	VNaHJ 1000.75	1000	10,3/ 11,3/9,5	220, 60	288	217		A2	Schraubklemme
554905	VJ 2000.76	2000	8,8/ 9,2	380, 60	320	220	225	A2	Schraubklemme
554906	VJD 2000.77	2000	10,3/11,3	380, 60	320	220	225	A2	Schraubklemme
554909	VJD 2000.78	2000	12,2	380, 60	320	220	225	A2	Schraubklemme

# Verfügbare magnetische Vorschaltgeräte

(Stand Juli 2021)



## Versorgungseinheiten für HS- und HI-Lampen, Bauform 73 x 82 mm, Pulserzündgerät

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
991562	5106.0340.031	35	0,53	230-240, 50	251	221		A2	Schraubklemme
991563	5106.0340.032	50	0,76	230-240, 50	251	221		A2	Schraubklemme
991564	5106.0450.007	70	1,0	230-240, 50	262	232		A2	Schraubklemme
991565	5106.0700.014	100	1,2	230-240, 50	287	257		A2	Schraubklemme
991566	5106.0900.007	150	1,8	230-240, 50	307	277		A2	Schraubklemme

## Versorgungseinheiten für HS- und HI-Lampen, Bauform 96 x 115 mm, Pulserzündgerät

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
991573	5110.0600.XXX	250	3,0	230, 50	524	495		A2	Schraubklemme
991574	5110.0600.013	400	4,45/4,0	230, 50	524	495		A2	Schraubklemme

## Versorgungseinheiten für HS- und HI-Lampen, Bauform 73 x 82 mm, Überlagerungszündgerät

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
991556	5106.0340.024	35	0,53	230-240, 50	251	221		A2	Schraubklemme
991557	5106.0340.025	50	0,76	230-240, 50	251	221		A2	Schraubklemme
991558	5106.0450.005	70	1,0	230-240, 50	262	232		A2	Schraubklemme
991559	5106.0700.006	100	1,2	230-240, 50	287	257		A2	Schraubklemme
991560	5106.0900.006	150	1,8	230-240, 50	307	277		A2	Schraubklemme

## Vorschaltgeräte für HM-Lampen, Bauform 53 x 69 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
570968	Q 80/50.551	50/80	0,61/0,8	230, 50	112	86	31	A3	Schraubklemme
571001	Q 125/80.572	80/125	0,8/1,15	230, 50	112	87	75	A3	Schraubklemme
570972	Q 250.528	250	2,13	230, 50	145	120	64	A2	Schraubklemme
570971	Q 400.612	400	3,25	230, 50	180	155	110	A2	Schraubklemme
570969	Q 125.568	125	1,15	230, 50	112	86	36	A3	Schraubklemme
570970	Q 80.584	80	0,8	220, 60	112	86	31	A3	Schraubklemme
570981	Q 125.598	125	1,15	220, 60	112	86	31	A3	Schraubklemme
571003	Q 250.606	250	2,13	220, 60	145	120	64	A2	Schraubklemme
570998	Q 400.613	400	3,25	220, 60	180	155	94	A2	Schraubklemme

## Vorschaltgeräte für HM-Lampen, Bauform 91 x 104 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
504467	Q 250.417	250	2,13	230/240, 50	133	120	44	A3	Schraubklemme
504474	Q 400.001	400	3,25	230/240, 50	133	120	44	A3	Schraubklemme
571255	Q 1000.096	1000	7,5	230, 50	173	160	96	A2	Schraubklemme

## Umgossene Vorschaltgeräte für LS-Lampen, Bauform 168 x 155 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung W	Strom A	Spannung V, Hz	a mm	b mm	c mm	Energieeffizienz	
991195	5419.0280.001	35/55	0,6	230/50	168	155	133	A2	Schraubklemme
991196	5416.0400.002	90	0,93	230/50	168	155	145	A2	Schraubklemme